

Χαρακτηριστικά εισόδου AC	Εύρος εισόδου	400VAC ± 10%
	Είδος εισόδου	3P + N + PE
	Μέγιστο Ρεύμα	16A / φάση
	Συχνότητα δικτύου	50/60Hz
Χαρακτηριστικά εξόδου AC	Τάση εξόδου	400VAC
	Ισχύς Εξόδου	11 kW (δίνεται δυνατότητα αναβάθμισης σε 22kW)
	Ρεύμα Εξόδου	16 A / φάση
Συνθήκες Λειτουργίας	Θερμοκρασία Λειτουργίας	-25 °C – 50°C
	Θερμοκρασία Αποθήκευσης	-30°C – 70°C
	Υγρασία	5% – 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
	Υψόμετρο εγκατάστασης	Έως 2000m
Κατασκευή	Περίβλημα	Γαλβανισμένη Λαμαρίνα, Πολυκαρβονικό*
	Βαθμός προστασίας IP	IP55
	Βαθμός μηχανικής αντοχής IK	IK10
	Οθόνη	LCD 4,3"
	Έξοδοι	Type 2 πρίζα με καπάκι ή mode 3 με ενσωματωμένο καλώδιο με ακροφύσιο type 2 μήκους 5m
	Διαστάσεις φορτιστή	300x575x165mm (μήκος x ύψος x πλάτος)
	Διαστάσεις με βάση	Επιδαπέδια: 440x1534x165mm, Επιτοίχια: 300x575x165mm
	Βάρος φορτιστή	Επιτοίχια: Με πιστόλι 18,9kg , Με Πρίζα 17,2kg
		Επιδαπέδια: Με πιστόλι 60,6kg , Με Πρίζα 58,9kg
Ηλεκτρονικά Μέρη	Προστασία	Προστασία Υπέρτασης (OVP) & υπότασης (UVP)
		Εντοπισμός απώλειας γείωσης
		Προστασία υπερθέρμανσης (OTP)
		Δυνατότητα τοποθέτησης Προστασίας διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος (ρελέ διαρροής) RCD με ανίχνευση AC ρευμάτων 30mA & DC smooth ρευμάτων 6mA και ασφάλειας MCCB **
		Δυνατότητα τοποθέτησης Αντικεραυνικής προστασίας**
	Πρωτόκολλο Επικοινωνίας	S2W & OCPP 1.6 JSON
	Γλώσσες Μενού διαχείρισης	Ελληνικά, Αγγλικά ***
	Διαχείριση Δεδομένων	RFID
	Συνδεσιμότητα	Ενσύρματα ή ασύρματα (WIFI) ή μέσω GSM
Φόρτιση	Χρόνος	3-4 ώρες
Εγκατάσταση	Ασφάλεια ανά φάση	Δικτύου 40A
	Επίπεδο δικτύου – τριφασική παροχή	No 1 – Μέγιστη συμφωνημένη ισχύς 15kVA ****
	Αντικερηκτικότητα	Εγκατάσταση εκτός ζωνών ATEX
	Υποσταθμός ΔΕΗ	Δεν απαιτείται
	Διατομή καλωδίου ΔΕΗ	5x6mm2(μήκος καλωδίωσης έως 100m), 5x10mm2 (μήκος καλωδίωσης έως 180m)
Πιστοποίηση	Πρότυπα	IEC EN 61851-1:2019, IEC 61851-21-2:2018, EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2016, CE
	Φορέας πιστοποίησης	DEKRA
Εγγύηση		2 χρόνια

* Δίνεται η δυνατότητα να κατασκευαστεί με anti-graffiti περίβλημα

** Δίνεται η δυνατότητα όλα τα μέσα προστασίας να συμπεριλαμβάνονται στο οικιακό μοντέλο.

*** Μπορεί να γίνει εισαγωγή οποιασδήποτε γλώσσας στο μενού διαχείρισης

****Η συμφωνημένη ισχύς του παρόχου και της εγκατάστασης ορίζεται από τις ανάγκες της εγκατάστασης, από την ήδη υπάρχουσα παροχή και την αναβάθμισή της ώστε να αντέξει το επιπρόσθετο φορτίο του φορτιστή των 11kW, όπως επίσης και συνυπολογίζοντας τον συντελεστή ετεροχρονισμού της εγκατάστασης. Στο παραπάνω παράδειγμα λαμβάνεται υπόψη ότι χρησιμοποιείται νέα τριφασική παροχή επιπέδου 1, μέγιστης συμφωνημένης ισχύος 15kVA, για να καλύψει μόνο τις ανάγκες του φορτιστή.